

FLEXi-X3 ADK kodetastatur

Elegant kodetastatur med indbygget 3 typer proxlæser til 600 bruger.

- Kodetastatur i SORT eller HVID kabinet
- Indbygget 3 typer proxlæser
- 600 bruger pladser standalone (til koder og kort)
- Standalone ADK mode (komplet ADK system)
- Slave mode der passer til andre ADK systemer
- HVID LED tastatur belysning
- RØD/GRØN/GUL LED status indikering
- Markeds nemmeste opsætning via SMART opret / slet kort
- Vandtæt IP66 med indstøbt elektronik
- Simpel og nem installation og programering
- Indbygget dør-sluse mode med 2 tastaturer.

- EM poxlæser 125KHz
- HID poxlæser 125KHz.
- MIFARE poxlæser 13,56 MHz
- Pinkode længde valgfri 4-6 cifre
- Læseafstand 2-10 cm
- Indbygget lyd giver
- Slidstærke gummi taster med baggrunds belysning
- Leveres med 4 meter HVID kabel
- Relæ udgang som PULS i 1-99 sek. eller TOGGLE mode
- Relæ NC/C/NO max. 2 Amp.
- Sabotagekontakt udgang
- Alarm og lyd giver udgang
- UD-tryk indgang aktivere relæ udgang
- Dørkontakt indgang
- Wiegand 26-37 bit interface. (in/output)
- Forsyningsspænding: 12-18 VDC / max. 85mA
- Læsetid <300ms
- Installationområde: -40° to +50°C
- Materiale: ABS Plast
- Farve: SORT eller HVID
- Mål i cm: 12,2 x 5,0 x 2,1 cm (HxBxD)
- Vægt: 420 g

- Varenr. SORT : 74600
- Varenr. HVID : 74650
- SMART KORT EM sæt Varenr. : 74780
- SMART KORT MF sæt Varenr. : 74781



Bruger oprettes og slettes nemt i FLEXi-X3 tastaturet med de medfølgende PLUS og MINUS Smart kort, ved den berøringsfri læser ved døren. Skal en prox-brik / bruger oprettes, vises PLUS kortet – den nye prox-brik vises – og derefter vises PLUS kortet igen. Hermed er den nye prox-brik / brugeren oprettet.

Skal en prox-brik / bruger slettes er det samme metode, dog med MINUS kortet. Dette er en rigtig hurtig og nem løsning, for en slutbruger.

Skal der fortages anden programmering, fortages det direkte på tastaturet.

Kan nemt programmeres om til at være slavetastatur til andre adgangskontrol systemer med wiegand interface.





Størrelses forhold 1:1

- Mål i cm: 12,2 x 5,0 x 2,1 cm (HxBxD)
- Varenr. SORT : 74600
- Varenr. HVID : 74650



- SMART KORT EM sæt Varenr. : 74780
- SMART KORT MF sæt Varenr. : 74781

